

PRODUCTSPECIFICATIE

X-SENSE®
The Ultimate Home Safety Expert

Doc. Nr. XS01



Draadloos koppelbare rookmelder XS01




Technische informatie

Veiligheidsstandaard	EN14604:2005+ AC:2008
Sensortype	Foto-elektrisch
Levensduur	10jaar
Stroombron	3VCRI 23A Lithium-Batterij (niet verwisselbaar)
Ruststroom	<6µA (gemiddeld)
Alarmstroom	<30mA
Geluidsniveau	85dB bij 3m
In bedrijf tussen	4-38°C
Relatieve luchtvochtigheid	85% RH (niet gecondenseerd)
Alarmduur	9 Minuten
Noodlicht	Rood LED
Productgewicht	91g
Afmeting product	78 x 78 x 48mm
Inhoud pakket	1xRookmelder + 1 xHaakje + 2xSchroeven + 2xMuurplug+1Handleiding

Modi

Alarm	Rood LED-lampje knippert elke seconde met snelle pieptonen.
Standby-Modus	Rood LED-lampje knippert één keer per minuut.
Foutmelding	Rood LED-lampje knippert elke 40 seconde twee keer met 2 pieptonen.
Duur alarm gedempt	Ca. 9 Minuten
Alarm gedempt	Rood LED-lampje knippert om de 5 seconde zonder pieptoon.
Batterij bijna leeg	Rood LED-lampje knippert elke minuut één keer met 1 pieptoon
Signaal patroon wanneer de rookmelder is ingeschakeld	<p>a = 0,5 seconden ± 10%, b = 0,5 seconden ± 10%, c = 1,5 seconden ± 10%</p> <p>De totale cyclus duurt 4 seconden ± 10% en de geluidsfrequentie is 3,2 ± 0,3 kHz.</p>




Testmodus	Druk op de toets Test/Mute. De detector zal 3 korte snelle pieptonen laten horen. De rode LED knippert eenmaal per seconde tijdens het geluidssignaal.
------------------	--

Beschikbare opties om te combineren



XS01 Foto-elektrische rookmelder



XS01-W Rookmelder met draadloos netwerk (868 MHz)



XS01-WT WLAN Rookmelder (TuyaSmart/Smart Life)