

PRODUCTSPECIFICATIE

X-SENSE®
The Ultimate Home Safety Expert

Doc. Nr. XS01WT



Draadloos koppelbare rookmelder XS01WT



Technische informatie

Veiligheidsstandaard	EN14604:2005+ AC:2008
Sensortype	Foto-elektrisch
Levensduur	10jaar
Stroombron	3VCRI 23A Lithium-Batterij (niet verwisselbaar)
Ruststroom	<6µA (gemiddeld)
Alarmstroom	<30m A
Geluidsniveau	2:85dB bij 3m
In bedrijf tussen	4-38°C
Relatieve luchtvochtigheid	85% RH (niet gecondenseerd)
Alarmduur	s 9 Minuten
Noodlicht	Rood/blauw LED
Productgewicht	91g
Afmeting product	78x78x48mm
Inhoud pakket	1xRookmelder + 1 xHaakje + 2xSchroeven + 2xMuurplug+1Handleiding
Frequentie	868mHz
Maximaal te koppelen melders	24 draadloze melders (alleen compatibel met X-Sense melders)
Bereik	250 meter
App	TuyaSmart/Smart Life App (Android en iOS)
Draadloze verbinding	2,4GHz (niet compatibel met de 5 GHz WLAN-Netwerk)
Draadloze protocol	IEEE 802.11b/g/n


Modi

Alarm	Rood LED-lampje knippert elke seconde met snelle pieptonen.
Standby-Modus	Rood LED-lampje knippert één keer per minuut.
Foutmelding	Rood LED-lampje knippert elke 40 seconde twee keer met 2 pieptonen.
Duur alarm gedempt	Ca. 9 Minuten
Alarm gedempt	Rood LED-lampje knippert om de 5 seconde zonder piepton.
Batterij bijna leeg	Rood LED-lampje knippert elke minuut één keer met 1 piepton

Signaal patroon wanneer de rookmelder is ingeschakeld

a = 0,5 seconden ± 10%,
b = 0,5 seconden ± 10%,
c = 1,5 seconden ± 10%

De totale cyclus duurt 4 seconden ± 10% en de geluidsfrequentie is 3,2 ± 0,3 kHz.




Testmodus

Druk op de toets Test/Mute. De detector zal 3 korte snelle pieptonen laten horen. De rode LED knippert eenmaal per seconde tijdens het geluidssignaal.


WLAN Verbindingsmodus

Om over te schakelen naar de Wi-Fi-verbindingsmodus via de EZ-modus (standaardmodus), houdt u de toets Test/Mute gedurende 3 seconden ingedrukt. De rookdetector piept eenmaal en het LED-statuslampje knippert om de 0,25 seconden blauw.

Beschikbare opties om te combineren



XS01 Foto-elektrische rookmelder



XS01-W Rookmelder met draadloos netwerk (868 MHz)



XS01-WT WLAN Rookmelder (TuyaSmart/Smart Life)